INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI – BDO

Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ

Metryka dokumentu	
Autor dokumentu:	Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Wersja dokumentu:	1.2
Status obowiązujący:	Obowiązujący
Data obowiązywania OD:	2019-12-16
Data aktualizacji:	2023-08-04

Spis treści

1.	Karta	ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KEZSEiE) – informacje ogólne	3
2.	Utwo	rzenie nowej karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	6
3.	Szcze	góły karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	11
	3.1.	Zakładka "Zbieranie sprzętu"	17
	3.2.	Zakładka "Gospodarowanie sprzętem"	18
	3.2	.1. Podzakładka "Przekazane do innego zakładu przetwarzania"	19
	3.2	.2. Podzakładka przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie	20
	3.2	.3. Podzakładka "Zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia"	21
	3.2	.4. Podzakładka "Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia"	22
	3.3.	Zakładka "Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu"	23
	3.4.	Zakładka "Gospodarowanie odpadami – we własnym zakresie"	24
	3.5.	Zakładka "Gospodarowanie odpadami – przekazanie innemu posiadaczowi"	25
4.	Utwo	rzenie wpisów na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	27
	4.1.	Utworzenie wpisu – zbieranie sprzętu	27
	4.2.	Utworzenie wpisu - gospodarowanie sprzętem	37
	4.2	.1. Utworzenie wpisu dotyczącego przekazania sprzętu do innego zakładu	37
	4.2	.2. Utworzenie wpisu dotyczącego przetwarzania sprzętu we własnym zakresie	40
	4.2	.3. Utworzenie wpisu dotyczącego zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia	41
	4.2	.4. Utworzenie wpisu dotyczącego części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia	43
	4.3.	Utworzenie wpisu - wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu	44
	4.4.	Utworzenie wpisu - gospodarowanie odpadami we własnym zakresie	47
	4.5.	Utworzenie wpisu - gospodarowanie odpadami poprzez przekazanie innemu posiadaczowi	51
5	. Edy	cja i usunięcie karty	58
6	. Edy	cja i usunięcie wpisu	59

Strona | 2



1. Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KEZSEiE) – informacje ogólne

🖻 EWIDENCJA ODPADÓW	Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczona jest dla zakładów przetwarzania prowadzących ewidencję odpadów powstałych z demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
KARTY PRZEKAZANIA	Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest w kontekście miejsca prowadzenia działalności.
KARTY EWIDENCJI	KEZSEiE prowadzi się wyłącznie na jeden kod i rodzaj odpadów w danym roku kalendarzowym.
KARTY EWIDENCJI ODPADÓW	"Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" znajdują się w module "Ewidencja odpadów" w sekcji "Karty ewidencji" [RYSUNEK 1] bocznego menu.
	W celu zewidencjonowania przyjmowanego, gospodarowanego sprzętu, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów nowstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu na karcie tworzy sie wnisy.
KARTY EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH	powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu na karcie tworzy się wpisy.
KARTY EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO	
Rysunek 1. Widok rozwijanego	



menu KEZSEiE.

Po przejściu do "Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" system wyświetla [RYSUNEK 2]:

- wyszukiwarkę kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- listę kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie KEZSEiE po następujących kryteriach:

- rok,
- kod i rodzaj odpadu,
- numer karty.

Wyszukiwanie jest możliwe po uzupełnieniu przynajmniej jednego z wyżej wymienionych pól.

Lista kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera tabelę, w której zamieszczone są następujące informacje [RYSUNEK 2]:

- numer karty,
- kod i rodzaj odpadów,
- kod ex,
- utrata statusu kodu niebezpiecznego,
- imię i nazwisko sporządzającego.

Po prawej stronie "Listy kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" znajduje się opcja "+Nowa karta", która umożliwia utworzenie nowej KEZSEIE.

Przy każdej KEZSEiE znajduje się opcja "Opcje", dzięki któremu możemy przejść do szczegółów wybranej karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcja "Szczegóły") lub ją usunąć (opcja "Usuń"). Usunięcie KEZSEiE jest możliwe, jeżeli nie są na niej wprowadzone wpisy. Jeżeli dana karta zawiera wpisy, należy najpierw wykasować wszystkie wpisy, a następnie KEZSEiE.



Wyszuk	wanie kart ewide	ncji zuży	rtego sprzętu elektrycznego i elektronicznego					
	Filtrowanie wyr	ników we	edług roku 2021 X					~
Kod i	rodzaj odpadu							
Nume	er karty							
								Q Szukaj lub 🛅 Wyczyść
			Lista kart ewidencji zuż	zytego sprzętu elekt	rycznego	o i elektroniczneg	O + Nowa karta	
Lp.	Numer karty	¢	Kod i rodzaj odpadów	¢	Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Imię i nazwisko sporządzającego	¢
1	00002	2	20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne		Nie	Nie	user jeden	Opcje 🗸
2	00001	1	9 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe		Nie	Nie	user jeden	Z Szczegóły

Rysunek 2. "Wyszukiwarka kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" oraz "Lista kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".



2. Utworzenie nowej karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Utworzenie nowej karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się z poziomu "Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" za pomocą opcji + Nowa karta. Po wybraniu opcji "+Nowa karta" system wyświetla formularz utworzenia nowej KEZSEiE **[RYSUNEK 3]**, w którym należy wprowadzić:

- kod i rodzaj odpadu,
- pole wyboru kod ex (jeśli dotyczy),
- rodzaj kodu ex (jeśli dotyczy),
- pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (jeśli dotyczy),
- rodzaj odpadu (jeśli dotyczy),
- zakres działalności (W-wytwarzanie odpadów, Zb-zbieranie odpadów, Od-odzysk, Un-unieszkodliwianie),
- stan magazynowy na 1 stycznia w podziale na poszczególne grupy sprzętu.



Nowa karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Kod i rodzaj odpadu *			
Kod ex Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne	Rodzaj odpadu ex Rodzaj odpadu		
niż niebezpieczne Zakres działalności *			
W - wytwarzanie odpadów	Zb - zbieranie odpadów	Od - odzysk	Un - unieszkodliwianie
Sprzet - stany magazynowe na 1 styczn	ia		
Grupa sprzętu	iu	Masa odpadów w tonach [Mg]	
Grupa 1 😯	iu.	Masa odpadów w tonach [Mg]	*
Grupa 1 3 Grupa 2 3		Masa odpadów w tonach [Mg]	* *
Grupa 1 2 Grupa 2 2 Grupa 3 2		Masa odpadów w tonach [Mg]	* * *
Grupa 2 3 Grupa 3 3 Grupa 4 3		Masa odpadów w tonach [Mg]	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Grupa 1 2 Grupa 2 2 Grupa 3 2 Grupa 3 2 Grupa 4 2 Grupa 5 2		Masa odpadów w tonach [Mg]	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Grupa 1 ? Grupa 2 ? Grupa 3 ? Grupa 5 ? Grupa 6 ?		Masa odpadów w tonach [Mg]	

Rysunek 3. Formularz nowej KEZSEiE

Po kliknięciu w pole "Kod i rodzaj odpadu" system wyświetli okno modalne, w którym należy wyszukać właściwy kod [RYSUNEK 4].

System umożliwia utworzenie tylko jednej karty ewidencji odpadów dla danego kodu odpadu w danym roku. Wyjątkiem jest karta z kodem ex, którą można utworzyć pomimo istnienia karty o tym samym kodzie odpadów.

Wyszukaj odpad	
2	1 () () () () () () () () () (
Kod	Rodzaj odpadów
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

Rysunek 4. Wyszukiwarka kodu i rodzaju odpadu.

Aby utworzyć kartę z kodem i rodzajem odpadu zawierającym symbol "ex", należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "Kod ex" i uzupełnić "Rodzaj odpadu ex" [RYSUNEK 5].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
✓ Kod ex	

Rysunek 5. Rodzaj kodu ex.



Aby utworzyć kartę dla kodu i rodzaju odpadu niebezpiecznego, który ma zmienioną klasyfikację odpadu na inny niż niebezpieczny, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne" i uzupełnić "Rodzaj odpadu" [RYSUNEK 6].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
Kod ex	
	Rodzaj odpadu
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na	
odpady inne niż niebezpieczne	

Rysunek 6. Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne.

Następnie należy wskazać rodzaj prowadzonej przez użytkownika działalności [RYSUNEK 7].

W - wytwarzanie odpadów Od - odzysk Un - unieszkodliwianie	Zakres działalności *				
	W - wytwarzanie odpadów	Zb - zbieranie odpadów	Od - odzysk	Un - unieszkodliwianie	

Rysunek 7. "Zakres działalności" na formularzu tworzenia nowej KEZSEiE..

Ostatnia sekcja, którą użytkownik musi uzupełnić tworząc nową KEZSEiE to "Sprzęt – stany magazynowe na 1 stycznia". Znajdują się tam następujące grupy sprzętu, których masę w tonach należy wprowadzić **[RYSUNEK 8]**:

- grupa 1 sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury,
- grupa 2 ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm²,
- grupa 3 lampy,
- grupa 4 sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych, z wyłączeniem sprzętu ujętego w grupach 1-3,
- grupa 5 sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych, z wyjątkiem sprzętu ujętego w grupach 1-3 i 6,
- grupa 6 małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm,



• panele fotowoltaniczne.

Grupa sprzętu	Masa odpadów w tonach [Mg]
Grupa 1 😧	*
Grupa 2 😮	*
Grupa 3 😮	*
Grupa 4 😮	*
Grupa 5 😮	*
Grupa 6 😮	*
Panele 😮	*

Rysunek 8. "Sprzęt – stany magazynowe na 1 stycznia" na formularzu tworzenia nowej KEZSEiE.

Aby potwierdzić utworzenie nowej karty ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skorzystać z opcji "Zapisz". Nowo utworzona karta będzie widoczna z poziomu "Listy kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" dostępnego dla użytkownika.

3. Szczegóły karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Aby przejść do "Informacji o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", należy z poziomu "Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" odnaleźć właściwą kartę, wybrać opcję "Opcje" oraz "Szczegóły".

W "Informacjach o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" użytkownik ma dostęp do trzech sekcji:

- karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [RYSUNEK 9],
- stany magazynowe na 1 stycznia [RYSUNEK 11],
- ewidencja [RYSUNEK 13].

W sekcji "Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" **[RYSUNEK 9]** zamieszczone są następujące informacje:

- kod i rodzaj odpadu,
- numer karty,
- rok kalendarzowy,
- kod ex (jeśli dotyczy),
- rodzaj odpadu ex (jeśli dotyczy),
- zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne (jeśli dotyczy),
- rodzaj odpadu (jeśli dotyczy),
- zakres działalności: W wytwarzanie odpadów, Zb zbieranie odpadów, Od odzysk, Un unieszkodliwianie.



Informacje o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

d i rodzaj odpadu Numer karty		Rok kalendarzowy	
unalne	00002/2021/KEZS/0001/000009073	2021	
Rodzaj odpadu ex			
Rodzaj odpadu			
			Edvci
	Rodzaj odpadu ex Rodzaj odpadu ex	Numer karty Unalne 00002/2021/KEZS/0001/000009073 Rodzaj odpadu ex Rodzaj odpadu	Numer karty Rok kalendarzowy unalne 00002/2021/KEZS/0001/000009073 2021 Rodzaj odpadu ex

Rysunek 9. "Informacje o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", sekcja "Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

Opcja **RYSUNEK 9]** umożliwia przejście do "Edycji karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". W przypadku gdy nie utworzono jeszcze wpisów na karcie możliwa jest edycja wszystkich danych. **[RYSUNEK 10].** W przypadku gdy utworzono wpisy na karcie użytkownik ma możliwość:

- zmiany zakresu działalności dla danego kodu i rodzaju odpadu w ciągu roku, jeśli na karcie wprowadzono wpisy,
- edycji ilości posiadanego na stanie zużytego sprzętu w sekcji stany magazynowe.

Jest to jedyna możliwa edycja danych na karcie jeżeli zostały utworzone wpisy.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane, należy skorzystać z opcji "Zapisz".

Edycja karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Kod i rodzaj odpadu *					
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne					
	Rodzaj odpadu ex				
Kod ex					
	Rodzaj odpadu				
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne					
Zakres działalności *					
W - wytwarzanie odpadów	Zb - zbieranie odpadów	Od - odzysk	Un - unieszkodliwianie		
Sprzęt - stany magazynowe na 1 stycznia					
Grupa sprzętu		Masa odpadów w tonach [Mg]			
Grupa 1 😮		222,0000	*		
Grupa 2 😮		0,0000	•		
Grupa 3 😮		0,0000	*		
Grupa 4 😮		0,0000	•		
Grupa 5 😮		0,0000	*		
Grupa 6 😮		0,0000	*		
Panele 😯		0,0000	*		

Rysunek 10. "Edycja karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

W "Informacjach o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" w sekcji "Stany magazynowe na 1 stycznia" użytkownik ma dostęp do dwóch zakładek:

- zebrany sprzęt [RYSUNEK 11],
- wytworzone odpady [RYSUNEK 12].

W zakładce "Zebrany sprzęt" umieszczona jest tabela zawierająca informację o masie zebranego sprzętu w tonach [Mg] z podziałem na grupy sprzetów [RYSUNEK 11].

STANY MAGAZYNOWE NA 1 STYCZNIA ZEBRANY SPRZĘT WYTWORZONE ODPADY	
Grupa sprzętu	Masa sprzętu w tonach [Mg]
GRUPA 1 😮	
GRUPA 2 😮	
GRUPA 3 😮	
GRUPA 4 😮	
GRUPA 5 😮	
GRUPA 6 😮	
PANELE 😮	

Rysunek 11. "Informacje o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", sekcja "Stany magazynowe na 1 stycznia", zakładka "Zebrany sprzęt".

W zakładce "Wytworzone odpady" dostępne są podzakładki [RYSUNEK 12]:

- grupa 1,
- grupa 2,
- grupa 3,
- grupa 4,
- grupa 5,
- grupa 6,
- panele.

W każdej podzakładce z nazwą grupy znajduje się "Lista kodów odpadów w grupie" wraz z opcją "+Nowy wpis", umożliwiającym dokonanie nowego wpisu dotyczącego stanów magazynowych w danej grupie sprzętów.

System wyświetli także "Masę wszystkich odpadów" w tonach w danej grupie sprzętów.



Tabela z "Listą kodów odpadów w grupie" zawiera następujace informacje:

- kod i rodzaj odpadu,
- kod ex,
- utrata statusu kodu niebezpiecznego, masa odpadów w tonach [Mg].

Przy każdym wpisie widoczna jest opcja "Opcje" umożliwiająca edycję (opcja "Edytuj") lub usunięcie (opcja "Usuń") wybranego wpisu.

BRANY MAG	AZYNOW	E NA 1 ST	YCZNIA ady								
GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5	GRUPA 6	PANELE					
							Lista kodów odpadów w grup	oie: Grupa 1 📑	► Nowy wpis		
Lp.					Kod i rodza	ij odpadu	Masa wszystkich odpadów: 5,	,0000 w tonach [Mg] Kod ex	Utrata statusu kody niebezpiecznego	Masa odpadów w tonac	h [Mg]
ւթ. 1		20 01 36 Z	lużyte urządzer	nia elektryczne	Kod i rodza i elektroniczne	ij odpadu inne niż wyn	Masa wszystkich odpadów: 5, nienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	,0000 w tonach [Mg] Kod ex Nie	Utrata statusu kody niebezpiecznego Nie	Masa odpadów w tonac 5,0000	h [Mg] Opcje +

Rysunek 12. "Informacje o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", sekcja "Stany magazynowe na 1 stycznia", zakładka "Wytworzone odpady".

W "Informacjach o karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" w sekcji "Ewidencja" użytkownik ma dostęp do następujących zakładek [**RYSUNEK 13**]:

- grupa 1,
- grupa 2,
- grupa 3,
- grupa 4,
- grupa 5,
- grupa 6,
- panele.



Dla każdej grupy sprzętów prowadzi się ewidencję osobno. Dla każdej grupy sprzętów możliwe jest dokonanie wpisów w zakresie [RYSUNEK 13]:

- zbieranie sprzętu,
- gospodarowanie sprzętem:
 - przekazane do innego zakładu przetwarzania,
 - przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie,
 - zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia,
 - części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia,
- wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu,
- gospodarowanie odpadami we własnym zakresie,
- gospodarowanie odpadami przekazane innemu posiadaczowi.

VIDEN	CJA													
SRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5	GRUPA 6 PAR	IELE								
	ZBIERANIE	SPRZĘTU			GOSPODAROWAN	E SPRZĘTEM		WYTWARZANIE ODPADÓW W PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO	/ WYNIKU SPRZĘTU		GOSPODAROWANIE ODPADAMI - V ZAKRESIE	VE WŁASNYM	GOSPODAROWANIE ODPADAMI - PRZEKAZAN INNEMU POSIADACZOWI	IE
			PRZEKAZANE D) INNEGO ZAK	ADU PRZETWARZANIA	PRZETWA	ARZANIE SPF	RZĘTU WE WŁASNYM ZAKRESIE	ZUŻYTY SPRZĘ	T PRZEJ	ZNACZONY DO PONOWNEGO UŻYCIA	CZĘŚCI SKŁADOW PRZEZNACZ	E POCHODZĄCE ZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ONEGO DO PONOWNEGO UŻYCIA	
Lp.	Data p	rzyjęcia	¢	P	rzyjęte od	¢ I	Masa w ton	nach [Mg] Numer k /karty przeka	arty przekazania o azania odpadów k	odpadó omuna	ów Informacje o sposobie prz alnych sprzętu	yjęcia ♦ Ir	nię i nazwisko osoby sporządzającej	
								Brak informacji o wpisa	ach					

Rysunek 13. Zakładki w sekcji "Ewidencja".

3.1. Zakładka "Zbieranie sprzętu"

W zakładce "Zbieranie sprzętu" znajdują się [RYSUNEK 14]:

- zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy zebranego sprzętu,
- lista wpisów dotyczących zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez posiadacza odpadów.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja "+Nowy wpis" umożlwiająca utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane:

- data przyjęcia,
- przyjęte od,
- masa w tonach [Mg],
- numer karty przekazania odpadów/karty przekazania odpadów komunalnych,
- informacje o sposobie przyjęcia sprzętu,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.

GRUPA 1	CJA grupa 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5	GRUPA 6	PANELE							/
	ZBIERANIE	SPRZĘTU			GOSPODARO	WANIE SPRZĘ	TEM	WYTW/ PRZETV	RZANIE ODPADÓW W WYNIKU VORZENIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU	GOSPODA	ROWANIE ODPADAMI - WE WŁASM ZAKRESIE	MYM	GOSPODAROWANIE ODPADAMI - PRZEKAZANE INNEMU POSIADACZOWI
							Lista wpis	SÓW W EWID Łączna masa	encji zbierania sprzętu r tebranego sprzętu: 0 w tonach [Mg]	+ Nowy wpis	1		
Lp.	Data p	orzyjęcia	÷	Przyj	ęte od	¢	Mas	a w tonach [Mg]	Numer karty przekazania odpał /karty przekazania odpadów komu	dów In Inalnych	formacje o sposobie przyjęcia sprzętu	¢	lmię i nazwisko osoby sporządzającej
								E	rak informacji o wpisach				

Rysunek 14. Lista wpisów w ewidencji zbierania sprzętu.

3.2. Zakładka "Gospodarowanie sprzętem"

W zakładce "Gospodarowanie sprzętem" znajdują się listy wpisów dotyczących zagospodarowanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego **[RYSUNEK 15]**:

- przekazane do innego zakładu przetwarzania,
- przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie,
- zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia,
- części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia.

EWIDENC	IJА													^
GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5	GRUPA 6	PANELE								
	ZBIERAN	IE SPRZĘTU			GOSPODARC	WANIE SPRZĘ	тем	WYTWARZANIE ODPADÓW W PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO	WYNIKU SPRZĘTU		GOSPODAROWANIE ODPADAMI - W ZAKRESIE	E WŁASNYM	GOSPODAROWANIE ODPADAMI - PRZI INNEMU POSIADACZOWI	EKAZANE
			PRZEKAZANE DO	O INNEGO ZAKŁ	ADU PRZETWAR:	ZANIA	PRZETWARZ	ANIE SPRZĘTU WE WŁASNYM ZAKRESIE	ZUŻYTY SPRZĘT P	PRZEZN/	ACZONY DO PONOWNEGO UŻYCIA	CZĘŚCI SKŁADOV PRZEZNAC	VE POCHODZĄCE ZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ZONEGO DO PONOWNEGO UŻYCIA	

Rysunek 15. Podzakładki "Gospodarowania sprzętem".



3.2.1. Podzakładka "Przekazane do innego zakładu przetwarzania"

W podzakładce "Przekazane do innego zakładu przetwarzania" znajdują się:

- zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy sprzętu przekazanego do innego zakładu przetwarzania przez posiadacza odpadów,
- lista wpisów w ewidencji gospodarowania sprzętem.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane [RYSUNEK 16]:

- data przekazania do innego zakładu przetwarzania,
- numer karty przekazania odpadów/karty przekazania odpadów komunalnych,
- masa w tonach [Mg],
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.



Rysunek 16. Lista wpisów sprzętu przekazanego do innego zakładu przetwarzania.



3.2.2. Podzakładka przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie

W podzakładce "Przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie":

- zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy sprzętu przetworzonego we własnym zakresie przez posiadacza odpadów,
- lista wpisów w ewidencji gospodarowania sprzętem.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się znajdują się następujące dane [RYSUNEK 17]:

- data wpisu,
- masa przetwarzanego sprzętu [Mg],
- nazwa instalacji,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.



Rysunek 17. Lista wpisów sprzętu przetwarzanego we własnym zakresie.

3.2.3. Podzakładka "Zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia"

W podzakładce "Zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia" znajdują się [RYSUNEK 18]:

- zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia,
- lista wpisów w ewidencji gospodarowania sprzętem.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane:

- data wpisu,
- masa zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia [Mg],
- rodzaj procesu,
- recykling T/N,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.

GRUPA 1 GRUPA 2 GF	RUPA 3 GRUPA 4	GRUPA 5 GRUPA	6 PANELE							^
ZBIERANIE SPF	RZĘTU	GOSPOL	AROWANIE SPRZĘTI	ем	WYTWARZANIE ODPADÓW I PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO	W WYNIKU O SPRZĘTU	GOSPODAROWANIE ODPADAMI - ZAKRESIE	WE WŁASNYM	GOSPODAROWANIE ODPA INNEMU POSIA	DAMI - PRZEKAZANE DACZOWI
	PRZEKAZANE D	OO INNEGO ZAKŁADU PRZET	VARZANIA	PRZETWARZANIE SP	PRZĘTU WE WŁASNYM ZAKRESIE	ZUŻYTY SPRZĘT PR	ZEZNACZONY DO PONOWNEGO UŻYCIA	CZĘŚCI SKŁADOW PRZEZNACZI	IE POCHODZĄCE ZE ZUŻYTEGO SPI ONEGO DO PONOWNEGO UŻYCIA	RZĘTU ,
			Lista	WPİSÓW W Ə\ Lączna masa zużyte	Widencji gospodarov 290 sprzętu przeznaczonego do p	Vania sprzęte ponownego użycia : (em + Nowy wpis			
Lp. Data wy	ytworzenia	♦ Masa zużyte ponow	go sprzętu przeznac nego użycia w tonac	czonego do h [Mg]	Rodzaj procesu	¢	Recykling T/N	lmię i nazwi:	isko osoby sporządzającej	÷
					Brak informacji o wpis	sach				

Rysunek 18. Lista wpisów zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia.



3.2.4. Podzakładka "Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia"

W podzakładce "Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia" znajdują się [RYSUNEK 19]:

- zestawienie zewidencjonowanej łącznej masy części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia,
- lista wpisów w ewidencji gospodarowania sprzętem.

Po prawej stronie "Listy wpisów w ewidencji gospodarowani sprzętem" znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane:

- data wytworzenia,
- masa części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia [Mg],
- rodzaj procesu,
- recykling T/N,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.

EWIDENC	JA													^
GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5	GRUPA 6	PANELE								
	ZBIERANI	E SPRZĘTU			GOSPODAR	OWANIE SPR	ZĘTEM	\ F	WYTWARZANIE ODPADÓW W PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO	WYNIKU SPRZĘTU	GOSPODAROWANIE ODPADAMI - V ZAKRESIE	VE WŁASNYM	GOSPODAROWANIE ODP INNEMU POSIJ	ADAMI - PRZEKAZANE ADACZOWI
			PRZEKAZANE DC) INNEGO ZAKŁ	ADU PRZETWAR	ZANIA	PRZETWARZANIE	SPRZĘTU V	WE WŁASNYM ZAKRESIE	ZUŻYTY SPRZĘT PRZ	EZNACZONY DO PONOWNEGO UŻYCIA	CZĘŚCI SKŁADOWE PRZEZNACZO	: POCHODZĄCE ZE ZUŻYTEGO SI DNEGO DO PONOWNEGO UŻYCI	PRZĘTU A
					Łąc	LiSi zna masa ci	a WPISÓW W 6	ewidei chodzącyc	NCji gOSPOdarOW ch ze zużytego sprzętu prz	ania sprzęte: eznaczonych do pon	M + Nowy wpis nownego użycia: 0 w tonach [Mg]			
Lp.	Da	ta wytworzeni	a	N ♦ zuży	lasa części skła tego sprzętu p użyci	adkowych po rzeznaczony ia w tonach [chodzących ze ch do ponownego Mg]		Rodzaj procesu	÷	Recykling T/N	lmię i nazwisi	ko osoby sporządzającej	÷
									Brak informacji o wpisa	ich				

Rysunek 19. Lista wpisów części składkowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia.



3.3. Zakładka "Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu"

W zakładce "Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu" znajdują się [RYSUNEK 20]:

- zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy odpadów wytworzonych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu,
- lista wpisów dotyczących wytworzonych odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez posiadacza odpadów.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane:

- data wytworzenia odpadów,
- kod i rodzaj odpadów,
- kod ex,
- utrata statusu kodu niebezpiecznego,
- masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg],
- nazwa instalacji,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.

EWIDEN	CJA												~
GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	GRUPA 5	GRUPA 6	PANELE							
	ZBIERAN	E SPRZĘTU			GOSPODARO	OWANIE SPRZ	ĘTEM	WYTWARZANIE PRZETWORZEN	ODPADÓW W WYNIKU IIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU	GOSPODAROWANIE ODPADAMI - V ZAKRESIE	VE WŁASNYM	GOSPODAROWANIE ODP. INNEMU POSIA	ADAMI - PRZEKAZANE ADACZOWI
				Lista w	vpisów w	ewiden	cji wytwar	Zania odpadów ^y Łączna masa wytworzo	W WYNİKU Przetworze nych odpadów: 0 w tonach [Mg]	enia zużytego sprzętu	+ Nowy wpis		
Lp.	Data wytworz	enia odpadów	÷	Kod i	i rodzaj odpadu		Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]	/ Nazwa instalacji	lmię i nazwi	isko osoby sporządzającej	÷
								Brak informacji o	wpisach				

Rysunek 20. Lista wpisów odpadów wytwarzanych w wyniku przetworzenia zuzytego sprzętu.

3.4. Zakładka "Gospodarowanie odpadami – we własnym zakresie"

W zakładce "Gospodarowanie odpadami – we własnym zakresie" znajdują się [RYSUNEK 21]:

- zestawienie zaewidencjonowanej łącznej masy odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwiania,
- lista wpisów dotyczących gospodarowania odpadów we własnym zakresie przez posiadacza odpadów.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane:

- data przetworzenia,
- kod i rodzaj odpadu,
- kod ex,
- utrata statusu kodu niebezpiecznego,
- masa odpadów poddana procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w tonach [Mg],
- rodzaj procesu R/D,
- recykling T/N,
- nazwa instalacji,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.

EWIDEN		CDUDA 3	GPUPA 4	GPUPA 5	CPUPA 6	DANELE										^
	70160 411		GROTAT		COSPODADO		DIETEM	WYTWARZA	ANIE ODPADÓW W WY	'NIKU	GOSPOD	AROWANIE ODPADAMI - WE WŁASNYM	GOSPODAR	ROWANIE ODPADA	MI - PRZEKAZANE	
	ZDIERAINI	L JFRZĘTU			GOSPODARO	WYANE SPE		PRZETWOR	RZENIA ZUŻYTEGO SPR	ZĘTU		ZAKRESIE		INNEMU POSIADA	CZOWI	
					Lista wp	DISÓW \	W ewidencj Łączna masa o	i gOSPOdarOWa Ipadów poddana proce	ania odpadar sowi odzysku lub u	Mİ WE Wİ	asnym zak mia: 0 w tonach	(resie + Nowy wpis				
Lp.	Data przetworzenia	÷	Kod i rodz	aj odpadu	к	od ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Masa odpadów poddana lub unieszko w tonach	a procesowi odzysku dliwiania I [Mg]	Rodzaj procesu (R/D	Recykling T/N	Nazwa instalacji	lmię i nazwisko osoby	sporządzającej	¢	
								Brak	informacji o wpisach							

Rysunek 21. Lista wpisów gospodarowania odpadami we własnym zakresie.

Przy każdym wpisie znajduje się opcja "Opcje", która umożliwia edycję wpisu (opcja "Edytuj") lub jego usunięcie (opcja "Usuń").

3.5. Zakładka "Gospodarowanie odpadami – przekazanie innemu posiadaczowi"

W zakładce "Gospodarowanie odpadami – przekazanie innemu posiadaczowi" znajdują się [RYSUNEK 22]:

- zestawienie zewidencjonowanej masy odpadów przekazanych innemu posiadaczowi,
- lista wpisów dotyczących przekazanych odpadów innemu posiadaczowi.

W sekcji "Ewidencja" znajduje się opcja "+Nowy wpis", która umożliwia utworzenie nowego wpisu.

Na liście znajdują się następujące dane:

- data przekazania odpadów wytworzonych ze zużytego sprzętu/data rozpoczęcia transportu odpadów,
- kod i rodzaj odpadu,
- kod ex,
- utrata statusu kodu niebezpiecznego,
- masa w tonach [Mg],
- numer karty przekazania odpadów/karty przekazania odpadów komunalnych,
- informacje o sposobie gospodarowania odpadami,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej.



EWIDEN	ICJA													
GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA	GRUPA 5	GRUPA 6	PANELE								
	ZBIERANIE	SPRZĘTU			GOSPODAR	OWANIE SPRZ	ZĘTEM		WYTWARZANIE ODPADÓW W W PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO SPF	NIKU IZĘTU	GOSPODAROWANIE C ZA	DDPADAMI - WE WŁASNYM KRESIE	GOSPODAROWANIE C INNEMU P(IDPADAMI - PRZEKAZANE DSIADACZOWI
				Lista w	/pisów w	ewiden	ıcji gospod	arowan Łączna mas	nia odpadami przek a przekazanych odpadów: 3,00	azanemu İl 100 w tonach [Mg	nnemu posiada 1	ACZOWİ + Nowy wpis		
Lp.	Data przekazania o wytworzonych ze : sprzętu /Data rozpocz transportu odp	odpadów zużytego zęcia padów	¢	Kod i rodza	ij odpadu	ł	Utrat Kod ex i niebez	a statusu kodu :piecznego	Masa w tonach [Mg]	Numer kart /karty p }	ty przekazania odpadów rzekazania odpadów komunalnych	Informacje o sposobie gospodarowania odpadami	 Imię i nazwisko os sporządzające 	ioby j ≑
1	24-04-2	020	20	0 03 01 Niesegrego odpady ko	wane (zmiesza munalne	ne)	Nie	Nie	3,0000	00010/2020	/KPOK/0001/000009073	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	user jeder	Opcje •
												Kondibiliyer		🕜 Edytuj 🛅 Usuń

Rysunek 22. Lista wpisów odpadów przekazanych innemu posiadaczowi.



4. Utworzenie wpisów na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego utworzonej dla jednego kodu i rodzaju odpadów możliwe jest utworzenie wpisów dla poszczególnych grup sprzętów. W celu zaewidencjonowania odpadów można utworzyć wpisy dotyczące:

- zbierania sprzętu,
- gospodarowania sprzętem,
 - przekazania do innego zakładu,
 - przetwarzania sprzętu we własnym zakresie,
 - zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia,
 - części składkowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia,
- wytwarzania odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu,
- gospodarowania odpadami we własnym zakresie,
- gospodarowania odpadami przekazania ich innemu posiadaczowi.

4.1. Utworzenie wpisu – zbieranie sprzętu

Aby dodać nowy wpis dotyczący zbieranego sprzętu, na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy z poziomu szczegółów karty,

znajdując się w zakładce "Zbieranie" wybrać opcję ***** Nowy wpis i wprowadzić następujące dane **[RYSUNEK 23]**:

- przyjęte od: innego zbierającego zużyty sprzęt lub użytkownika sprzętu,
- informacja o sposobie przyjęcia sprzętu,
- data przyjęcia,
- masa w tonach [Mg],
- informacje dodatkowe (opcjonalnie).



umer i nazwa g	rupy sprzętu *	
Grupa 2 - Ekr	any, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2	
rzyjęte od *		
innego zł	iierającego zużyty sprzęt 💦 użytkownika sprzętu	
nformacja o spo	sobie przyjęcia sprzętu *	
Wpis dok	onywany na podstawie karty przekazania odpadów	
Wpis dok	onywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych	
Przywóz	io RP	
Posiadac	z odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów	
ata przyjęcia *		
lasa w tonach [vigj *	
iformacje doda	kowe	

Rysunek 23. Nowy wpis dotyczący zbieranego sprzętu.

Jeżeli wpis dokonywany jest na podstawie karty przekazania odpadów, po zaznaczeniu właściwego pola wyboru, system wyświetla dodatkowo pole "Numer karty przekazania odpadów" **[RYSUNEK 24]**. Po kliknięciu w pole "Numer karty przekazania odpadów" system wyświetla w oknie modalnym wyszukiwarkę KPO **[RYSUNEK 25]**. Wyszukiwarka umożliwia filtrowanie wyników po roku, informacjach o karcie ("Kod i rodzaj odpadu", "Numer karty" oraz "Czy kod i rodzaj odpadu jest zgodny z kartą ewidencji"), danych podmiotu przekazującego (numer NIP, "Numer rejestrowy przejmującego", "Nazwa przejmującego", "Data przekazania odpadów", "Czy karta wykorzystana w ewidencji?"). Po wskazaniu KPO dane dotyczące numeru KPO, daty przyjęcia i masy uzupełniane są automatycznie przez system.



	A - Linear-
Grupa 2 - Ekrany	, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
'rzyjęte od *	
innego zbier	ającego zużyty sprzęt 💦 użytkownika sprzętu
nformacja o sposo	pie przyjęcia sprzętu *
Wpis dokon	/wany na podstawie karty przekazania odpadów
Wpis dokon	/wany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych
Przywóz do	RP
Posiadacz o	dpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
)ata przyjęcia *	
/lasa w tonach [Mg] *
nformacje dodatko	we
2	

Rysunek 24. Wpis przyjęcie sprzętu na podstawie KPO.

Filtrowanie wyników w	vedług roku Rok		WYSZUKAJ K	ARTĘ PRZEKAZANIA (DDPADÓW		~
INFORMACJE O KARCIE Kod i rodzaj odpadu 20 01 36 Czy kod i rodzaj odpadu zgodnj vak nie	Numer karty	8	DANE PODMIOTU P NIP przekazującego Data przekazania	RZEKAZUJĄCEGO Numer rejestrowy prze Czy karta wykorzystana tak 🔗 nie	kazującego a w ewidencji?	Nazwa przekazującego	Q Szukaj lub 🛅 Wyczy
Czy wykorzystana?	Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	NIP przekazującego Brak	Numer rejestrowy przekazującego kart odpowiadających kryteriom wyszukiwania	Nazwa przekazującego	Data przekazania	Masa odpadów w tonach [Mg]

Rysunek 25. Wyszukiwarka kart przekazania odpadów.

Jeżeli wpis dokonywany jest na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych, po zaznaczeniu właściwego pola wyboru, system wyświetla dodatkowo pole "Numer karty przekazania odpadów komunalnych" **[RYSUNEK 26]**. Po kliknięciu w pole "Numer karty przekazania odpadów komunalnych" system wyświetla w oknie modalnym wyszukiwarkę KPOK **[RYSUNEK 27]**. Wyszukiwarka umożliwia filtrowanie wyników po roku, informacjach o karcie ("Kod i rodzaj odpadu", "Numer karty" oraz "Czy kod i rodzaj odpadu jest zgodny z kartą ewidencji"), danych podmiotu przekazującego (numer NIP, "Numer rejestrowy przejmującego", "Data przekazania odpadów", "Czy karta wykorzystana w ewidencji?"). Po wskazaniu KPOK dane dotyczące numeru KPOK, daty przyjęcia i masy uzupełniane są automatycznie przez system.

	upy sprzętu *				
Grupa 2 - Ekra	ny, monitory i sprzęt zawie	rający ekrany o pov	vierzchni większej niż	: 100 cm2	
rzyjęte od *					
innego zb	erającego zużyty sprzęt 🦳	użytkownika sprzę	tu		
nformacja o spos	obie przyjęcia sprzętu *				
Wpis doko	nywany na podstawie karty	przekazania odpadóv	v		
Wpis doko	nywany na podstawie karty	przekazania odpadóv	v komunalnych		
Przywóz d	o RP				
Posiadacz	odpadów zwolniony z obow	iązku prowadzenia ev	videncji odpadów		
ata przyjęcia *					
/lasa w tonach [N	[g] *				
nformacje dodat	cowe				

Rysunek 26. Wpis przyjęcie sprzętu na podstawie KPOK.

	WYSZUKA	J KARTĘ PRZE	KAZANIA ODPADÓ	W KOMUNAL	NYCH	
Filtrowanie wyników według roku	Rok					~
INFORMACJE O KARCIE Kod i rodzaj odpadu M 20 03 01 Czy kod i rodzaj odpadu zgodny z kartą ew Stak nie	Numer karty idencji?	DANE PODMIOTU PRZ NIP przekazującego	EKAZUJĄCEGO Numer rejestrowy przeł Czy karta wykorzystana tak v nie	xazującego w ewidencji?	Nazwa przekazującego	Q Szukaj ^{lub} 🗃 Wyczyść
Czy wykorzystana? Kod i rodzaj	odpadu Numer karty	NIP przekazującego Brak kart	Numer rejestrowy przekazującego odpowiadających kryteriom wyszukiwania	Nazwa przekazującego	Data przekazania	Masa odpadów w tonach [Mg]

Rysunek 27. Wyszukiwarka karty przekazania odpadów komunalnych.



Jeżeli wpis jest dokonywany dla zużytego sprzętu przywiezionego spoza Polski po wybraniu pola wyboru "Przywóz do RP", system wyświetla pola dotyczące adresu miejsca pochodzenia odpadów [RYSUNEK 28]. Obowiązkowe jest wypełnienie pól "Kraj" i "Miejscowość", pozostałe pola: "Ulica", "Numer budynku" i "Numer lokalu" wypełniane są dobrowolnie.



Numer i nazwa grupy sprzętu *			
Panele - Panele fotowoltaiczne			
Przyjęte od *			
innego zbierającego zużyty sprzęt	użytkownika sprzętu		
Informacja o sposobie przyjęcia sprzętu *			
Wpis dokonywany na podstawie karty	y przekazania odpadów		
Wpis dokonywany na podstawie karty	y przekazania odpadów ko	munalnych	
Przywóz do RP			
Posiadacz odpadów zwolniony z obov	viązku prowadzenia ewid	encji odpadów	
Data przviecja *			
nam healldan			
Masa w torrach [Mg] *			
Masa w tonach [Mg] *			
Masa w tonach [Mg] *			
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj *		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj *		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj *		Miejscawość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj *		Miejscawość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ullica		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ullica Numer budynku		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ullica Numer budynku		Miejscawość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ulica Numer budynku Numer lokalu		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ulica Numer budynku Numer lokalu		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ullica Numer budynku Numer lokalu		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ullica Numer budynku Numer lokalu		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ullica Numer budynku Numer lokalu Informacje dodatkowe		Miejscowość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ulica Numer budynku Numer lokalu Informacje dodatkowe		Miejscawość *	
Masa w tonach [Mg] * Adres miejsca pochodzenia odpadów: Kraj * Ulica Numer budynku Numer lokalu Informacje dodatkowe		Miejscowość *	

Rysunek 28. Wpis dla sprzętu przywiezionego do RP.



Jeżeli wpis dokonywany jest dla zużytego sprzętu przyjętego od posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji po zaznaczeniu pola wyboru należy wprowadzić dane – data przyjęcia i masa. Można uzupełnić również pole Informacje dodatkowe. **[RYSUNEK 29]**

DODANIE WPISU - ZBIERANIE SPRZĘTU
Numer i nazwa grupy sprzętu * Grupa 1 - Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury Przyjęte od * innego zbierającego zużyty sprzęt użytkownika sprzętu Informacja o sposobie przyjęcia sprzętu * Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych Przywóz do RP Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Masa w tonach [Mg] *

Rvsunek 29 Wpis dla posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencii odpadów

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".

4.2. Utworzenie wpisu - gospodarowanie sprzętem

W zakładce "GOSPODAROWANIE SPRZĘTEM" dostępne są 4 podzakładki:

- przekazane do innego zakładu przetwarzania,
- przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie,
- zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia,
- części składkowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczone do ponownego użycia.

4.2.1. Utworzenie wpisu dotyczącego przekazania sprzętu do innego zakładu

Aby dodać nowy wpis dotyczący zagospodarowanego przekazania sprzętu do innego zakładu przetwarzania na KEZSEiE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce "gospodarowanie sprzętem" wybrać podzakładkę "przekazanie sprzętu do innego zakładu", a następnie opcję **+**Nowy wpis Po wyświetleniu przez system formularza należy wybrać czy wpis dokonywany jest na postawie karty przekazania odpadów czy karty przekazania odpadów komunalnych**[RYSUNEK 30]**:



Numer i nazwa grupy sprz	ętu *		
Grupa 1 - Sprzęt działa	jący na zasadzie wymiany t	emperatury	
nformacja o sposobie prz	ekazania sprzętu *		
Wpis dokonywany	na podstawie karty przekazar	ia odpadów	
Wpis dokonywany	na podstawie karty przekazar	ia odpadów komunalnych	
Numer karty przekazania (odpadów *		
Data przekazania do inneg	o zakładu przetwarzania *		
Jata pizekazania do inineg	o zakladu przetwarzania "		
Masa w tonach [Mg] *			
nformacie dodatkowe			

Rysunek2 30 Formularz dodania wpisu "przekazane do innego zakładu przetwarzania"



Przebieg wyszukiwania i wyboru kart przekazania odpadów komunalnych przebiega analogicznie jak dla kart przekazania odpadów. Należy następnie wyszukać odpowiednio numer KPO lub KPOK. Wyszukiwarka KPO lub KPOK wyświetlana jest w oknie modalnym. **[RYSUNEK 31]**

Filtrowanie wyników	v według roku	(mr						fae
INFORMACJE O KARCIE Kod i rodzaj odpadu Czy kod i rodzaj odpadu zgo	dny z kartą ewic	Jumer karty Jencji?	DANE F NIP prz Data p	PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO rejmującego rzekazania	Numer rejestrowy przejmującego Czy karta wykorzystana w ewidencji?	Nazwa przejmującego		
							Q Szu	kaj ^{lub} 🛅 Wyczy

Rysunek 31 Wyszukiwarka kart przekazania odpadów

Po wskazaniu karty dane dotyczące numeru KPO/KPOK, daty przekazania i masy uzupełniane są automatycznie przez system.

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".



4.2.2. Utworzenie wpisu dotyczącego przetwarzania sprzętu we własnym zakresie

Aby dodać nowy wpis dotyczący przetwarzania sprzętu we własnym zakresie na KEZSEiE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce

"gospodarowanie sprzętem" wybrać podzakładkę "przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie", a następnie opcję *** Nowy wpis**. Po wyświetleniu przez system formularza należy wprowadzić datę przetworzenia, masę przetwarzanego sprzętu **[RYSUNEK 32]**.

DODANIE WPIS	U - GOSPO[NE SPRZĘ	ГЕМ	
Przetwarzanie sprzętu we wła	snym zakresie				
Numer i nazwa grupy sprzętu *					
Grupa 1 - Sprzęt działający na	i zasadzie wymiany temp	peratury			
Data przetworzenia *					
Masa przetwarzanego sprzętu w t	onach [Mg] *				
Informacje dodatkowe					
Nazwa instalacji					
				Anului	R Zapisz
				Andiuj	

Rysunek 32 Formularz dodania wpisu "przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie"

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".

4.2.3. Utworzenie wpisu dotyczącego zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia

Aby dodać nowy wpis dotyczący zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia na KEZSEIE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce

"gospodarowanie sprzętem" wybrać podzakładkę "zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia", a następnie opcję *** Nowy wpis**. Po wyświetleniu przez system formularza należy wprowadzić datę wytworzenia, masę sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia oraz wybrać rodzaj procesu **[RYSYNEK 33]**.

DODANIE WPISU - GOSPODAROWANIE SPF	KZĘ I EIVI	
łużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia		
Numer i nazwa grupy sprzętu *		
Grupa 1 - Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury		
Data wytworzenia *		
Masa sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia w tonach [Mg] *		
Rodzaj procesu *		
nformacje dodatkowe		
	Anuluj	Zapisz

Rysunek 33 Formularz dodania wpisu "zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia"



Po wybraniu pola "Rodzaj procesu" wyświetlona zostanie wyszukiwarka procesów przetwarzania. Należy rozpocząć wprowadzanie wartości w polu "Wyszukaj proces". Z listy odnalezionych procesów należy wybrać właściwy proces "R". **[RYSUNEK 34]**

Wyszukaj r	odzaj procesu przetwarzania	
a		Ť
Rodzaj procesu	Nazwa	
R1	Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii	
R3	Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)	

Rysunek 34 Wyszukiwarka procesów przetwarzania

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".



Aby dodać nowy wpis dotyczący części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia na KEZSEiE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce "gospodarowanie sprzętem" wybrać podzakładkę "części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia", a następnie opcję **Howy wpis**. Po wyświetleniu przez system formularza należy wprowadzić datę wytworzenia, masę części składowych

pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia oraz rodzaj procesu [RYSUNEK 35].

DODANIE WPISU – GOSPODAROWANIE SPRZĘTEM Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia
Numer i nazwa grupy sprzętu *
Grupa 1 - Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
Data wytworzenia *
Masa części składowych pochodzących ze zużytego sprzętuu przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg] *
Rodzaj procesu *
Informacje dodatkowe
Apului

Rysunek 35 Formularz dodania wpisu "części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia"

Po wybraniu pola "Rodzaj procesu" wyświetlona zostanie wyszukiwarka procesów przetwarzania. Należy rozpocząć wprowadzanie wartości w polu "Wyszukaj proces". Z listy odnalezionych procesów należy wybrać właściwy proces "R". **[RYSUNEK 36]**

Wyszukaj r	odzaj procesu przetwarzania	
a		1
Rodzaj procesu	Nazwa	
R1	Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii	
R3	Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)	

Rysunek 36 Wyszukiwarka procesów przetwarzania

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".

4.3. Utworzenie wpisu - wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu

Aby dodać nowy wpis dotyczący wytwarzania odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu na KEZSEiE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce "wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu" wybrać opcję **Nowy wpis**. Po wyświetleniu przez system formularza należy wprowadzić następujące dane **[RYSUNEK 37]:**

- kod i rodzaj odpadu,
- zaznaczyć pole wyboru kod ex (jeśli dotyczy),
- rodzaj kodu ex,
- zaznaczyć pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (jeśli dotyczy),
- data wytworzenia odpadów,
- masa wytworzonych odpadów w tonach (Mg).



DODANIE WPIS	U - WYTWARZANIE ODPAD	ÓW W WYNIKU
Numer i nazwa grupy sprzętu *		
Grupa 1 - Sprzęt działający na	zasadzie wymiany temperatury	
Kod i rodzaj odpadu *		
Kodley	Rodzaj odpadu ex	
NOU CX		
	Rodzaj odpadu	
Zmiana statusu		
odpady inne niż niebezpieczne		
Masa wytworzonych odpadów w	onach [Mg] *	
lafarmasia da datkawa		
Nazwa instalacji		

Rysunek 37 Formularz dodania wpisu "wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu"

Aby utworzyć wpis z kodem i rodzajem odpadu zawierającym symbol "ex" należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "kod ex" i uzupełnić "rodzaj odpadu ex" [RYSUNEK38].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
✓ Kod ex	

Rysunek 38 Rodzaj kodu ex

Aby utworzyć wpis dla kodu i rodzaju odpadu niebezpiecznego, który ma zmienną klasyfikację odpadów na inny niż niebezpieczny należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne" i uzupełnić "rodzaj odpadu" [RYSUNEK 39].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
Kod ex	
	Rodzaj odpadu
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na	
odpady inne niz niebezpieczne	

Rysunek 39 Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".



4.4. Utworzenie wpisu - gospodarowanie odpadami we własnym zakresie

Aby dodać nowy wpis dotyczący gospodarowania odpadami we własnym zakresie na KEZSEIE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce "gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie" wybrać opcję + Nowy wpis. Po wyświetleniu przez system formularza należy wprowadzić następujące dane [RYSUNEK 40]:

- kod i rodzaj odpadu,
- zaznaczyć pole wyboru kod ex (jeśli dotyczy),
- rodzaj kodu ex,
- zaznaczyć pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (jeśli dotyczy),
- masa w tonach [Mg],
- rodzaj procesu,
- zaznaczyć pole wyboru recykling.



Numer i nazwa grupy sprzętu	
Grupa 1 - Sprzęt działający	na zasadzie wymiany temperatury
Informacja o odpadach podo	ławanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania
Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
Kod ex	
7miana statusu	Rodzaj odpadu
odpadów niebezpiecznych na	
oopady inne niz niebezpieczne	
Data przetworzenia *	
Masa w tonach [Mg] *	
Podvaj procesu *	
nouzaj procesu -	
Recykling *	

Rysunek 40 Formularz dodania wpisu "gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie"



Aby utworzyć wpis z kodem i rodzajem odpadu zawierającym symbol "ex" należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "kod ex" i uzupełnić "rodzaj odpadu ex" [RYSUNEK 41].

_

Rysunek 41 Rodzaj kodu ex

Aby utworzyć wpis dla kodu i rodzaju odpadu niebezpiecznego, który ma zmienną klasyfikację odpadów na inny niż niebezpieczny należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne" i uzupełnić "rodzaj odpadu" [RYSUNEK 42].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
Kod ex	
	Rodzaj odpadu
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na	
odpady inne niż niebezpieczne	

Rysunek 42 Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne

Po wybraniu pola "Rodzaj procesu" wyświetlona zostanie wyszukiwarka procesów przetwarzania. Należy rozpocząć wprowadzanie wartości w polu "Wyszukaj proces". Z listy odnalezionych procesów należy wybrać właściwy proces. **[RYSUNEK 43]**

Wyszu ª	kaj rodzaj procesu przetwarzania
Rodzaj procesu	Nazwa
D3	Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)
R13	Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Rysunek 43 Wyszukiwarka procesów przetwarzania

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".



4.5. Utworzenie wpisu - gospodarowanie odpadami poprzez przekazanie innemu posiadaczowi

Aby dodać nowy wpis dotyczący przekazania odpadów innemu posiadaczowi na KEZSEIE należy z poziomu szczegółów karty, znajdując się w zakładce "gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi" wybrać opcję ***** Nowy wpis . Po wyświetleniu przez system formularza należy wprowadzić następujące dane **[RYSUNEK 44]:**

- kod i rodzaj odpadu,
- zaznaczyć pole wyboru kod ex (jeśli dotyczy),
- rodzaj kodu ex,
- pole wyboru zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne (jeśli dotyczy),
- informacje o sposobie przyjęcia odpadów.



lumer i nazwa grupy sprzęt	u *
Panele - Panele fotowolt	aiczne
od i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
Kod ex	
	Rodzaj odpadu
Zmiana statusu	
dpadów niebezpiecznych n	a
apady inne niz niebezpiecz	ne
nformacje o sposobie przek	azania odpadów *
Wpis dokonywany na	a podstawie karty przekazania odpadów
Wpis dokonywany na	a podstawie karty przekazania odpadów komunalnych
Wywóz poza RP	
Posiadacz odpadów :	zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Przekazane osobom	fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami
ntormacje dodatkowe	

Rysunek 44 Formularz dodania wpisu "gospodarowanie odpadami -przekazane innemu posiadaczowi"

Aby utworzyć wpis z kodem i rodzajem odpadu zawierającym symbol "ex" należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "kod ex" i uzupełnić "rodzaj odpadu ex" [RYSUNEK 45].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
✓ Kod ex	

Rysunek 45 Rodzaj kodu ex

Aby utworzyć wpis dla kodu i rodzaju odpadu niebezpiecznego, który ma zmienną klasyfikację odpadów na inny niż niebezpieczny należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru "zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne" i uzupełnić "rodzaj odpadu" [RYSUNEK 46].

Kod i rodzaj odpadu *	
	Rodzaj odpadu ex
Kod ex	
	Rodzaj odpadu
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na	
odpady inne niż niebezpieczne	

Rysunek 46 Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne

Jeżeli wpis dokonywany jest na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych po zaznaczeniu właściwego pola wyboru, system wyświetli następujące pola [RYSUNEK 47]:

- numer karty przekazania odpadów lub numer karty przekazania odpadów komunalnych,
- data przekazania odpadów wytworzonych ze zużytego sprzętu,
- masa odpadów w tonach [Mg].

Informacje o sposobie przekazania odpadów * Wpis dokonywany na podstawie karty prz Wpis dokonywany na podstawie karty prz Wywóz poza RP Posiadacz odpadów zwolniony z obowiąz Przekazane osobom fizycznym lub innym Numer karty przekazania odpadów *	zekazania odpadów zekazania odpadów komunalnych ku prowadzenia ewidencji odpad jednostkom organizacyjnym nieł	i ów pędącym przedsiębiorca	ami				
Data przekazania odpadów wytworzonych ze			WYSZL	JKAJ KARTĘ PR	ZEKAZANIA ODPADÓW		
Masa odpadów w tonach [Mg] *	Filtrowanie wyników według r INFORMACJE O KARCIE Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	DANE F	PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO zejmującego	Numer rejestrowy przejmującego	Nazwa przejmującego	~
Informacje dodatkowe	Czy kod i rodzaj odpadu zgodny z karta	a ewidencji?	Data p	rzekazania	Czy karta wykorzystana w ewidencji?		Q Szukaj lub 🗃 Wyczyść
	Czy Kod i rodzaj wykorzystana? odpadu Nie 04 02 09	Numer karty 00059/2022/KPO/0001 /99999734	NIP przejmującego 1111111111	Numer rejestrowy przejmującego 999999734	Nazwa przejmującego Test	Dat przeka 02-06-3	a Masa odpadów w Iania tonach [Mg] 1022 6.9

Rysunek 47 Informacje o sposobie otrzymania odpadów

Rysunek 48 Okno modalne wyszukiwarka KPO

Wprowadzenie powyższych danych możliwe jest po wybraniu pola "numer karty przekazania odpadów" lub "numer karty przekazania odpadów komunalnych". W zależności od wybranego pola wyboru. System wyświetla okno modalne, w którym znajduje się wyszukiwarka kart przekazania **[RYSUNEK 48]**. Po wskazaniu KPO lub KPOK, dane dotyczące numeru KPO/KPOK, daty przekazania i masy uzupełniane są automatycznie przez system.

Jeżeli przekazanie odpadów następuje do podmiotu poza granice Polski po zaznaczeniu pola wyboru "wywóz poza RP", system wyświetla pola dotyczące adresu miejsca przeznaczenia odpadów, daty rozpoczęcia transportu, rodzaju środka transportu, przewidywanej metody przetwarzania **[RYSUNEK 49]**.

Jeżeli przekazanie odpadów następuje do posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, bądź do osób fizycznych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru należy wprowadzić informacje kiedy i w jakiej ilości zostały przekazane odpady. **[RYSUNEK 50]**



Informacja o sposobie przyjęcia sprzętu *				
Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	v			
Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych				
Wywóz poza RP Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów				
przedsiębiorcami				
Masa przyjętego sprzętu [Mg] *				
Adres miejsca przeznaczenia odpadów:				
Kraj *	Miejscowość *			
Ulica				
Numer budunku				
Numer lokalu				
Data rozpoczęcia transportu odpadów *				
Rodzaj środka transportu *				
B - drogowy				
S- morski				
W-wadao.śródladowy				
Rodzai procesu *				
Rodzaj procesu *				

Rysunek 49 Wpis dla odpadów przekazywanych poza RP

Inforn	nacje o sposobie przekazania odpadów *
\bigcirc	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów
$\overline{\bigcirc}$	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych
\bigcirc	Wywóz poza RP
\bigcirc	Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
\checkmark	Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami
Dete	
Data	przekazania odpadow wytworzonych ze zuzytego sprzętu *
Masa	odpadów w tonach [Mg] *
Inforn	nacje dodatkowe
	Anuluj 🕞 Zapisz

Rysunek 50 Przekazanie odpadów osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

Aby utworzyć nowy wpis na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wybrać opcję "Zapisz".



5. Edycja i usunięcie karty

Z poziomu listy, użytkownik ma możliwość usunięcia danej karty poprzez wybór opcji "Usuń" lub przejścia do szczegółów danej karty poprzez wybór opcji "Szczegóły" **[RYSUNEK 51]**. Usunięcie karty jest możliwe tylko w przypadku, gdy karta nie zawiera wpisów. Po wybraniu opcji "Usuń" system wyświetli okno modalne usuwania karty. Aby usunąć kartę należy wybrać opcję "Tak, usuń". **[RYSUNEK 52]**



Rysunek 51 Opcje dla karty KEZSEiE



Rysunek 52 Okno modalne usuwania karty

Po wyświetleniu ekranu ze szczegółami karty edycja danych jest możliwa po zastosowaniu opcji zedytuj w sekcji "informacje o karcie".

W przypadku gdy nie utworzono jeszcze wpisów na karcie możliwa jest edycja wszystkich danych. W przypadku gdy utworzono wpisy na karcie użytkownik ma możliwość:

- zmiany zakresu działalności dla danego kodu i rodzaju odpadu w ciągu roku, jeśli na karcie wprowadzono wpisy,
- edycji ilości posiadanego na stanie zużytego sprzętu w sekcji stany magazynowe.

Jest to jedyna możliwa edycja danych na karcie jeżeli zostały utworzone wpisy.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane, należy skorzystać z opcji "Zapisz".



6. Edycja i usunięcie wpisu

Dane zawarte na wpisach są możliwe do edycji lub usunięcia poprzez wybranie odpowiednio opcji "edycja" lub "usuń" [**RYSUNEK 53**]. Edycja wpisu przebiega analogicznie jak tworzenie nowego wpisu. Należy postępować zgodnie z instrukcją dla utworzenia odpowiedniego wpisu. Po wybraniu opcji "Usuń" system wyświetli okno modalne usuwania wpisu. Aby usunąć wpis należy wybrać opcję "Tak, usuń".



Rysunek 54 Okno modalne usunięcia wpisu na karcie KEZSEiE

	Opcje -
📝 Edycja	
💼 Usuń	
Rysunek 53 Opcje d KEZSEiE	lla wpisów dla

